

## ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z ZACISKIEM NEUTRALNYM

### Charakterystyka ogólna

#### Sterowanie oświetleniem

- Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
- Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową
- Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru
- Dostarczane w opakowaniach kartonowych

### Parametry produktu

#### Łącznik automatyczny z zaciskiem N

- Dopuszczalne obciążenie:
- lamp LED 0 - 50 W
- świetlówek kompaktowych CFL 0 - 50 W
- lampy LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów 0 - 200 VA
- lamp fluorescencyjnych z balastem

ferromagnetycznym lub elektronicznym  
0 - 150 VA

- lampa halogenowa, żarówka: 0 - 400 W
- Możliwa instalacja tylko 1 łącznika w obwodzie
- Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą przycisku
- Opóźnienie czasowe od 10 s do 10 min.
- Poziom natężenia oświetlenia 5 - 1275 lux.
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0.55 W

### Pliki do pobrania

-  Instrukcja
-  Dokumentacja Techniczna
-  Deklaracja Zgodności CE

752073



Cena bez VAT **304,67 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.